

Rf. FONE-CAR AD-2436/36. AD-2436

Cargador de Portátil Fonestar AD-2436/ 36W/ Manual/ 7 Conectores/ Voltaje 100-240V



Adaptador CA/CC con voltaje seleccionable y 7 conectores intercambiables, compatibles con las conexiones CC más comunes.

Alimentador con circuito conmutado de bajo consumo en reposo. Alta eficiencia energética.

Funcionamiento seguro con protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión.

Alimenta tus dispositivos de una forma segura y eficiente. Para aparatos con alimentación de 9 a 24 V CC, y consumo máximo de 2 A o 36 W. Compatible con muchos aparatos electrónicos domésticos, como altavoces, tiras de luces LED, monitores, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Adaptador CA/CC para aparatos con alimentación de 9 a 24 V y consumo máximo de 2 A, 36 W máximo. 7 ajustes de voltaje. 7 conectores intercambiables, compatibles con las conexiones CC más comunes. Polaridad reversible. Circuito conmutado con alta eficiencia energética. Bajo consumo en reposo. LED indicador de encendido.

ENTRADA:

100-240 V CA, 50/60 Hz, 1 A máx.

SALIDAS :

Â Selección manual 9 V, 2 A, 18 W 12 V, 2 A, 24 W 13'5 V, 2 A, 27 W 15 V, 2 A, 30 W 18 V, 2 A, 36 W 20 V, 1'5 A, 30 W 24 V, 1'5 A, 36 W

CONECTORES:

Conectores (mm): 5'5 x 2'5 5 x 2'1 4'8 x 1'7 4 x 1'7 3'5 x 1'35 2'35 x 0'7 Jack 3'5

CONSUMO EN REPOSO:

100-240 V CA, 0'1 W máx.

PROTECCIONES:

Cortocircuito, sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión

CABLE:

CA: 0'5m CC: 1'2 m

MEDIDAS:

5 x 3'5 x 11 cm fondo

PESO:

0'21 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.