



SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 1060 VA Interactive/ 1060VA-600W/ 2 Salidas/ Formato Torre

Ref.: PHK-SAI OTTIMA 1060 VA INT P/N: PH 7210

78,99 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

SAI Phasak Ottima Interactivo 1060 VA – PH 7210

SAI interactivo (AVR) de 1060 VA para proteger PCs, NAS y electrónica de red frente a picos, microcortes y caídas de tensión. Continuidad fiable para hogar, pyme y oficina.

Regulación automática de voltaje, uso sencillo y mantenimiento accesible. Protección esencial con AVR

El PH 7210 es un SAI interactivo con regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza la tensión sin recurrir continuamente a la batería, prolongando su vida útil. Ante un corte, entrega energía inmediata para evitar reinicios, pérdida de datos y paradas en ordenadores, NAS, routers/switches y periféricos sensibles. Beneficios clave

AVR: compensa caídas y sobretensiones sin pasar a batería. Continuidad: respuesta instantánea ante microcortes y apagones breves. Protección: frente a picos y ruido eléctrico en la línea. Uso sencillo: indicadores de estado claros y manejo intuitivo.

Aplicaciones recomendadas

Puestos de trabajo y ofimática. Red doméstica/pyme: router, switch, ONT y VoIP. NAS, pequeños DVR/NVR y periféricos de TI.

Buenas prácticas

Dimensionar con un margen del 20–30 % sobre la carga prevista. Repartir la carga entre salidas protegidas y evitar sobrecargas. Programar pruebas de autonomía y plan de sustitución de baterías.

Especificaciones

Serie

Ottima

Formato y dimensiones

Formato: Mini Torre

Altura: 138 mm

Ancho: 96 mm

Fondo: 286 mm

Peso: 6,9 kg

Características eléctricas

Potencia: 1060 VA / 600 W

Tecnología: Interactiva

Fase: Monofásica

Forma de onda: Senoidal simulada

Factor de potencia: 0,54

Capacidad de sobrecarga: Disyuntor

Batería

Número de baterías: 1

Tipo de batería: 12V / 9Ah

Clase: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Test de batería: Manual

Tiempo de carga (90%): 8 h

Indicadores y control

Botón: Sí

Indicador LED: Sí

Pantalla LCD: No

Pantalla táctil: No

Conectividad y protección

Tipo de toma: Schuko

Número de tomas: 2

Número de tomas protegidas: 1

Puerto USB HID: No

Puerto RJ45: No

Protección RJ45: No

EPO: No

SMART RS-232 / USB: No

SNMP opcional: No

Funciones adicionales

Regulador automático de voltaje (AVR): No

Arranque en frío: Sí

Reinicio automático: Sí

Recarga automática: Sí

Protección sobrecarga: Sí

Protección sobretensión: Sí

Ventilación: Pasiva

Compatible con generador: No

Compatible con banco de batería: No

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*