

Rf. ASU-PB PRIME B550M-K B550M-K B14V0-M0EAY0

Placa Base Asus Prime B550M-K Socket AM4/  
DDR4/ PCIe 4.0/ Micro ATX



#### CPU

Procesadores AMD Ryzen &#8482; de tercera generación con zócalo AMD AM4 \*\* Consulte [www.asus.com](http://www.asus.com) para ver la lista de soporte de CPU

#### Chipset

AMD B550

#### Memoria

Procesadores AMD Ryzen &#8482; de 3.ª generación 4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 4600 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3333 ( OC) / 3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Memoria sin búfer \*Procesadores AMD Ryzen PRO de próxima generación 4 x DIMM, máx. 128 GB, DDR4 4800 (OC) / 4600 (OC) / 4466 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 ( OC) / 3466 (OC) / 3333 (OC) / 3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Memoria sin búfer \*Arquitectura de memoria de doble canal La compatibilidad con la memoria ECC (modo ECC) varía según la CPU.\* Consulte [www.asus.com](http://www.asus.com) para obtener la memoria QVL (listas de proveedores calificados).

#### Gráficos

1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.1 (4K a 60 HZ)

#### Ranuras de expansión

Procesadores AMD Ryzen &#8482; de 3.ª generación 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16) Conjunto de chips AMD B550 2 x PCIe 3.0 x1

#### Almacenamiento

2 x ranuras M.2 y 4 x puertos SATA 6Gb / sProcesadores AMD Ryzen &#8482; de 3.ª generación:Soporte para dispositivos de almacenamiento 1 x M.2 Socket 3, con tecla M, tipo 2242/2260/2280/22110 (modos PCIE 4.0 x4 y SATA)

#### **Conjunto de chips AMD B550:**

1 x M.2 Socket 3, con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modos PCIE 3.0 x4 y SATA)4 x puerto (s) SATA 6Gb / s,

#### **Soporte Raid 0, 1, 10**

LANRealtek RTL8111H Ethernet de 1 Gb

#### **Audio**

Realtek ALC887 Sonido envolvente 7.1 CODEC de audio de alta definición- Admite: detección de conector, transmisión múltiple, reasignación de conector en el panel frontal, reproducción de hasta 24 bits / 192 kHzCaracterística de audio:- Diseño con iluminación LED- Blindaje de audio- Capas de PCB de audio dedicadas- Condensadores de audio japoneses premium

#### **Puertos USB**

Puerto USB Traseros (6 en total)2 x puerto (s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A)4 x puerto (s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A)Puerto USB frontal (6 en total)2 x puerto (s) USB 3.2 Gen 1 (2 x Tipo-A)4 x puerto (s) USB 2.0 (4 x tipo A)

#### **Funciones de software**

Software exclusivo de ASUSCaja de ArmeríaAII Suite 3TurboV EVOEPUdigi + VRMFan Xpert 2+Actualización EZASUS CPU-ZCargador AIDaemon ToolsSoftware Norton Anti-virus (prueba gratuita durante 60 días)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIYASUS CrashFree BIOS 3ASUS EZ Flash 3- Modo ASUS UEFI BIOS EZ

#### **Funciones especiales de ASUS**

PROTECCIÓN ASUS 5X IIIASUS DIGI + VRMASUS LANGuardProtección contra sobretensión de ASUSASUS SafeSlot CoreE / S traseras de acero inoxidable ASUSASUS Q-DesignASUS Q-DIMMRanura Q de ASUSSolución térmica ASUSDiseño de disipador de calor de aluminioControl de iluminación ASUS

#### **Puertos Traseros**

1 x puerto (s) combinado de teclado / mouse PS / 21 x DVI-D1 x D-Sub1 x HDMI1 x puerto (s) LAN (RJ45)2 x USB 3.2 Gen 2 (azul verdoso) (2 x Tipo A)4 x USB 3.2 Gen 1 (azul) Tipo A3 x conector (s) de audio

#### **Puertos internos**

1 x conector (es) del ventilador de la CPU2 x conector (es) del ventilador del chasis1 x conector (s) USB 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps) compatible (s) con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales2 x conector (s) USB 2.0 compatible (s) 4 puerto (s) USB 2.0 adicionales1 x M.2 Socket 3 con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 (modo SATA y PCIe 4.0 x4)1 x M.2 Socket 3 con tecla M, soporte para dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA y PCIE 3.0 x 4)1 x encabezado SPI TPM4 x conector (es) SATA 6Gb / s1 x encabezado (s) de salida S / PDIF1 x conector (es) de alimentación EATX de 24 pines1 x conectores de alimentación EATX 12V de 8 pines1 x conector (es) de audio del panel frontal (AAFP)1 x puente (s) Clear CMOS1 x conector del panel del sistema1 x encabezado de puerto COM1 x conector de altavoz

#### **Accesorios**

Manual de usuarioEscudo de E / S2 x cable (s) SATA 6Gb / s1 x DVD de apoyo1 paquete (s) de tornillos SSD M.2BIOSROM flash de 256 Mb, BIOS UEFI AMI

#### **Sistema Operativo**

Windows® 10 de 64 bits

#### **Factor de forma**

mATX24,4 centímetros x 24,4 centímetros

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.