

Compatible con múltiples protocolos de carga para una amplia variedad de dispositivos. Equipada con un chip de control avanzado, ajusta automáticamente la potencia de salida y carga con seguridad dispositivos de baja corriente, manejando distintos equipos con facilidad. Compatible con la carga de baja corriente

El puerto USB-C detecta y activa automáticamente el modo de baja corriente. Para cargar dispositivos de baja corriente a través del puerto USB-A, pulsa el botón dos veces para activar el modo de descarga de baja corriente. Cable de carga USB-C integrado

Lista para llevar

El cable integrado cubre todas tus necesidades de carga diaria, por lo que no tendrás que llevar cables adicionales. El exclusivo diseño del compartimento de almacenamiento permite que el cable integrado se convierta fácilmente en un cordón para usarla y llevarla con comodidad. Fabricado en TPU de alta densidad, el cable de carga es duradero y está diseñado para resistir el uso frecuente. Pantalla digital

Consulta los niveles de batería de un vistazo

El nivel de la batería se muestra hasta un valor de un solo dígito. Carga de baja corriente, estado de carga y alertas de error disponibles al alcance de la mano. Medidas exhaustivas

Para una carga segura en todo momento

Cuenta con celdas de batería de iones de litio de alta calidad, seguras, fiables y duraderas. Las funciones de protección avanzadas gestionan de forma eficaz problemas como la sobrecarga, la descarga excesiva, las altas temperaturas y los cortocircuitos, lo que garantiza la seguridad durante el uso diario.

Especificaciones

General

Modelo: PB1067

Dimensiones: 115 x 66 x 26 mm (sin cable integrado)

Peso: 247 g aprox.

Batería

Capacidad nominal: 6000 mAh (a 5V/3A)

Energía nominal: 39.48 Wh / 11.61 V / 3400 mAh

Conectividad

Puertos de entrada: USB-C integrado y USB-C

Puertos de salida: USB-C integrado, USB-C y USB-A

Parámetros de entrada

USB-C integrado (IN1): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-C (IN2): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Parámetros de salida

USB-C integrado (OUT1): 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A

USB-C (OUT2): 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A

USB-A (OUT3): 5V/3A, 9V/2.23A, 10V/2.25A, 12V/1.67A

Rendimiento

Tiempo de carga: aproximadamente 1.9 horas con cargador 9V/3A

Tiempo de carga: aproximadamente 1.3 horas con cargador 20V/3.25A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento: de 5°C a 35°C

Contenido del paquete

1 x Xiaomi 67W Power Bank 10000 (con cable integrado)

1 x Manual de usuario

1 x Tarjeta de garantía

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.