





Rf. FONE-ALT AS-170PLUSS-170PLUS

Amplificador estéreo Fonestar AS-170PLUS/ 160W

296,19 € *Incluido (IVA 21%)*

Alta fidelidad Hi-Fi Amplificadores AS-170PLUS

Apoyados en nuestra experiencia, FONESTAR ha creado un amplificador con las mejores prestaciones y un diseño único, versátil y elegante.

Estética limpia y moderna, con un elegante acabado ideal para cualquier espacio.

Siempre tendrás tu música disponible con el reproductor incorporado, que incluye receptor Bluetooth, reproductor USB y radio FM.

Un completo menú de configuración permite ajustar las opciones a las necesidades de cada situación.

Puede sonorizar dos zonas con su salida de dos grupos de altavoces seleccionable, A/B.

Multitud de entradas de audio hacen que este amplificador sea muy versátil y adaptable a todo tipo de necesidades.

Además, incorpora salida de línea y salida de subwoofer.

Gran potencia y sonido excepcional para tu música.

Para uso doméstico o profesional: hogar, bares, pubs, restaurantes, locales comerciales, centros educativos, etc.

Gran potencia y sonido excepcionalEstética limpia y moderna, con un elegante acabadoMultitud de opciones de reproducciónCompleto menú de configuraciónSalida de dos grupos de altavoces seleccionable, A/B Especificaciones

CARACTERÍSTICAS: Amplificador estéreo Hi-Fi.Reproduce música desde smartphones, tablets y otros dispositivos bluetooth.Receptor Bluetooth.Reproductor USB.Radio FM con 40 presintonías.Control de graves y agudos.Standby con ahorro de energía.Mando a distancia.POTENCIA: 80 + 80 W RMS a 4 ΩENTRADAS: 3 audio estéreo: AUX, 2 x RCA, 500 mV RMS1

audio estéreo: PHONO RIAA, 2 x RCA, 28 mV RMS1 audio estéreo: AMP IN, 2 x RCA, 500 mV RMS1 audio digital, toslink y RCA1 micro, jack 6'3 mm, 6 mV RMSSALIDAS: Altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables, A o B 4-16 Ω, A y B 8-16 Ω, terminales roscados o bananas1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm1 línea, 2 x RCA, 500 mV RMS1 pre out, 2 x RCA, 500 mV RMS1 línea SUB para conexión a subwoofer activo, 1 x RCA, 2 V RMSRESPUESTA: 20-20.000 Hz ±3 dBRELACIÓN SEÑAL/RUIDO: >85 dBDISTORSIÓN: Armónica: ALIMENTACIÓN: 230/115 V CA, 50/60 Hz, 300 W máximo. Fuente de alimentación conmutada. Standby: 0'5 WFusible CA 230 V 1'6 A / 115 V 3'15 ACOLOR: NegroMEDIDAS:436 x 100 x 320 mm fondoPESO:6'5 kg ACCESORIOS: Cable antena FMAntena BluetoothMando a distancia Pilas para el mando a distancia Cable de alimentación

^{**} Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

^{***} La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.