



Rf. PHK-SAI CONQ ~~PHK 1000VA~~ ON

*SAI Online Conqueror Pro 1000 VA Online LCD/  
1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato Torre*

*Estos SAI PHASAK están equipados con tecnología On Line y han sido sometidos a estrictos controles de calidad. Tienen control por microprocesador para un rendimiento y apagado óptimos del sistema. El software de gestión hace que el SAI está completamente integrado con su sistema. Con estos SAI On Line se asegura una perfecta tensión gracias al uso de la batería como generador, garantizando así la máxima protección en caso de interferencia en la tensión eléctrica, ofreciendo una protección fiable y duradera.*

### **Especificaciones**

ValoresPotencia:1000 VACapacidad máxima soportada:900 WTensión mínima de entrada en AC:120 VTensión nominal de salida en AC:230 VTensión máxima de entrada en AC:300 VRango de frecuencias:40 &#8211; 70 HzFactor de potencia:0,9Tipo de onda: Senoidal puraTipo de batería:12V 9AhNúmero de baterías:2Corriente de carga:1000 mAVoltaje de carga:27,4 VDimensiones:282 x 145 x 220 mmPeso:9,8 KgNivel de ruido: menos de 50 dB

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.