

Rf. FONE-ADP FO-355 N. FO-355

Prolongador Balun de audio y vídeo Fonestar FO-355



55,35 €
Incluido (IVA 21%)

Extensores Audio y vídeo FO-355

Prolonga la señal de audio y vídeo analógico por cable Cat 6 Pareja emisor y receptor. Transmisión de señal hasta 200 m Reversible (puede funcionar como emisor y receptor) No necesita alimentación Prolongador balun de audio y vídeo

Transmite señal de audio y vídeo a grandes distancias (hasta 200 m), sin necesidad de alimentación, a través de un único cable Cat 5e/6.

Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias.

Pareja de emisor y receptor. Es reversible, pueden funcionar como emisor y receptor.

Para sistemas de vídeo-vigilancia CCTV, estudios de producción y post-producción, etc. Especificaciones

CARACTERÍSTICAS:

Prolongador balun de audio y vídeo analógico por cable Cat 5e/6. Pareja emisor y receptor. Distancia máxima de transmisión hasta 200 m. Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias. Reversible (puede funcionar como emisor y receptor). No necesita alimentación.

ENTRADAS/SALIDAS:

1 auxiliar, 2 x RCA 450 Ω1 vídeo compuesto, RCA 65 Ω1 RJ-45, audio y vídeo

RESPUESTA:

Audio: 10-50.000 Hz

Vídeo:

CC-8 MHz

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN:

Distancia máxima de transmisión 200 m Pérdidas de inserción inferiores a 2 dB (CC-8 MHz) Pérdidas de retorno superiores a 12 dB (CC-8 MHz) Rechazo al modo común superior a 32 dB a 8 MHz

DIMENSIONES:

Latiguillo de 0'6 m

PESO:

0'1 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.