



Rf. LB13504562 P/N. ASUC-6P016-GR

AISENS ASUC-6P016-GR base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

AISENS - USB-C DOCK 6 EN 1, USB-C A 1xHDMI, 2xUSB-A, 1xUSB-C PD 100W, 1xSD, 1xMICRO SD, GRIS, 15CM

Descripción:

Conversor USB-C a 1xHDMI, 2xUSB-A, 1xUSB-C PD 100W, 1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta MICRO SDEste producto multi función incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tamaño muy reducido, diseño moderno.Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz USB-CConvierta su portátil en una potente estación de trabajo esté donde esté.Conecte una pantalla a través del puerto HDMI con una resolución de hasta 3840x2160@30Hz, alimente un portátil o tablet mediante el puerto USB-C PD hasta 100W; conecte el ratón, teclado, disco duro externo, etc. y alimente su smartphone, lector de libro electrónico, etc. utilizando los puertos USB tipo A; también puede leer tarjetas de memoria.¡Nunca más tendrá que llevar varios adaptadores monofunción!

Requisitos del hardware:

Dispositivo con USB-C libre o puerto Thunderbolt3/4Requisitos para la función Power Delivery (USB-C PD):Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3/4 con soporteÂ Power DeliveryRequisitos para la salida de vídeo HDMI:Dispositivo con puerto USB-C con soporte paraÂ DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode), USB4 o puerto Thunderbolt3/4Este USB-C dock 6 en 1 es adecuado para su uso con todos los portátiles, PCs u otros dispositivos equipados con un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode), USB4 o Thunderbolt3/4. En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente (pérdida de parte de sus funciones). Para conocer los detalles de las especificaciones de su dispositivo, por favor, consulte el manual de su PC / portátil / tablet / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo.

Especificaciones
1x Puerto HDMI El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30HZ(3840x2160p)Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida de HDMI de este convertidor. SOLO los dispositivos con USB4, Thunderbolt3/4 o con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de HDMI del este convertidor. Por favor, consulte con el manual de su dispositivo antes de usar este convertidor para evitar problemas de compatibilidad.
Soporta HDCP
2x Puertos USB3.0: Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, USB1.1 y USB1.0 Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc.
1x Puerto USB-C (Solo Power Delivery)El puerto USB-C solo soporta carga, NO soporta transferencia de datos, con lo cual no se puede conectar accesorios o periféricos como pendrive, disco duro externo, ratón, teclado etc. al puerto USB-C de este convertidor.
Soporta USB PD 100W
1x Ranura SD y 1xRanura TF:La ranura SD soporta tarjetas SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC
La ranura TF soporta tarjetas Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHCSe permite acceder a las dos tarjetas a la vez
Longitud: 15cm
Color: Gris
Normativas: RoHS, CE
Test de funcionamiento: 100% testeado

Contenido del Paquete:

1 x USB-C Dock 6 en 11 x Manual de Usuario Multi-idioma

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.