



Rf. LEO-BAT POWBANK PD/100W/30000/30K

## Batería Externa/Powerbank Leotec PowerBank 30000mAh PD/ 100W/ Compatible con Portátiles

**94,49 €**  
Incluido (IVA 21%)

Batería externa para portátiles 100W PD 30.000mAh Carga cualquier dispositivo, en cualquier sitio y a la mayor velocidad.

UNA BATERÍA PARA TODO Mucho más que un simple powerbank, así es la nueva batería de alto rendimiento de 30.000mAh de Leotec capaz de recargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, con 2 puertos USB-A y otros 2 puertos USB-C bidireccionales que permiten la recarga de cualquier dispositivo electrónico que se le conecte.

Una batería indicada para proporcionar hasta 100W con Power Delivery (PD) a equipos portátiles de nueva generación mediante sus puertos USB-C.

Este dispositivo permite recargar todo tipo de hardware compatible con USB-A o USB-C tales como ordenadores portátiles, consolas de videojuegos y otros. Verifique las especificaciones técnicas de su equipo.

CÁRGALO TODO Gracias a sus 4 puertos de salida, puedes conectarle varios dispositivos al mismo tiempo. Visualiza mediante su panel LCD toda la información de carga y nivel de batería restante. Los puertos USB-C permiten tanto la carga de dispositivos conectados compatibles como la recarga de la batería interna del dispositivo. Los puertos USB-A permiten tan sólo la recarga de dispositivos conectados. CARACTERÍSTICAS Batería 30.000mAh Panel LCD informativo LED con función linterna y función S.O.S.

### Entrada

: C1 (sólo):20V-5A ;15v-2.8A;12v-2.8A;9V-2.8A;5V-3.6A C2(sólo):20V-5A ;15v-2.8A;12v-2.8A;9V-2.8A;5V-3.6A C1+C2:  
C1:20V-4.0A ;C2:20V-3.25A

### Salida

: C1(sólo):20V-5A ;15v-2.8A;12v-2.8A;9V-2.8A;5V-3.6V C2(sólo):20V-5A ;15v-2.8A;12v-2.8A;9V-2.8A;5V-3.6A C1+C2:  
C1:20V-4A ;C2:20V-3.25A ;MAX145W C1+A1 : C1:5V-2.5A ;A1:5V-2A;MAX22.5W C2+A2: C1:5V-2.5A;A2:5V-2A ;MAX22.5W  
C1+A2: C1:20V/5A;A2:5V/3A 5V/4.5A 9V/2A 12V-1.5A;MAX122.5W C2+A1:C2:20V/5A;A1:5V/3A 5V/4.5A 9V/2A

12V-1.5A&#65307;MAX122.5W A1+A2: A1:5V-3A 5V/4.5A 9V/2A 12V/1.5A&#65307;MAX22.5W A2:5V-3A 5V/4.5A 9V/2A  
12V/1.5A&#65307;MAX22.5W Función PD 100W 4 salidas (2 USB-A y 2 USB-C) Tamaño: 108 x 47,5 x 68,5 mm Peso: 580  
gramos

**Protección contra:**

Sobrecarga Sobrecorriente Sobredescarga Sobrecalentamiento Cortocircuitó 3 años de garantía en España Incluye cable  
USB-C a USB-C de 65W Requiere de un cargador de red (no incluido) Para obtener el mejor rendimiento y tiempos de carga más  
bajos, recomendamos el uso de un cargador rápido.

**Contenido de la caja:**

Batería externa Guía rápida de usuario \* La velocidad de carga varía de un dispositivo a otro atendiendo a las especificaciones  
técnicas de cada uno. \* Para obtener el mejor rendimiento utilice únicamente dispositivos certificados. \* La recarga de la batería  
del dispositivo debe realizarse únicamente por medio de alguno de los 2 puertos USB-C.

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el  
momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.