



Rf. TRU-SAI 23326 P/N. 23326

SAI Línea Interactiva Trust Maxxon/ 800VA/ 6 Salidas/ Formato Bloque

Potencia de respaldo El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Maxxon, con batería incorporada de 800 VA puede mantener en funcionamiento los dispositivos electrónicos temporalmente cuando se producen cortes de suministro eléctrico. Conecte el hardware a una de las tres salidas alimentadas por batería y consiga un tiempo valioso para guardar su trabajo o progreso del juego y apagar el equipo de forma segura después de un apagón.

Protección del equipo Todas las tomas de corriente están protegidas contra sobretensiones, y la función de regulación automática de la tensión (AVR) corrige automáticamente tensiones demasiado altas o bajas para asegurar un voltaje de salida estable de 230 V. El SAI Maxxon también protege el hardware contra daños causados por sobretensiones, picos y fluctuaciones de la red eléctrica.

Multiuso El SAI Maxxon es fácil de configurar, y puede ser utilizado con dispositivos electrónicos de hasta 360 W, como el PC, sistema de domótica, alarma, servidor NAS, router/módem o consola de gaming. Las salidas son muy prácticas, están montadas en la parte superior. Garantizan que el Maxxon se puede colocar en cualquier parte: en el suelo, en el escritorio o incluso montado en la pared.

Avisos claros El SAI está equipado con claros indicadores ópticos y acústicos para avisar cuando sea necesario. De esta manera, puede actuar de inmediato durante un corte de suministro y guardar el trabajo antes de apagar el dispositivo. Y al usar el SAI Maxxon, tanto el hardware como los datos estarán protegidos contra daños.

Fiable SAI de 800 VA con batería incorporada Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware
3 tomas de corriente para batería y protegidas contra sobretensiones y 3 tomas de corriente de pared protegidas contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos informáticos, equipos de redes, TV de pantalla plana, productos de domótica o sistemas de alarma
Puertos USB adicionales para cargar dispositivos móviles
Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones
Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V
Indicadores ópticos y acústicos claros para alertas
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Soporte para montaje fácil en pared
Garantía ampliada de 20 000 ¢ para equipos conectados*

*Consultar las condiciones en trust.com

General

Altura del producto principal (en mm)93 milímetrosAncho del producto principal (en mm)202 milímetrosProfundidad del producto principal (en mm)293 milímetrosPeso total4550 gPeso de la unidad principal4400 g

Características

Alarma audibleSí

Control

IndicadoresEncendido / apagado, sobrecarga, batería

Conectividad

Cables incluidosSí cable de alimentación

Protección

Proteccionessobrecarga, sobredescarga, sobrecargaRegulación automática de voltajesíSalidas de CA protegidas contra sobretensionessí

Energía

Numero de baterías1Composición de la batería (alcalina, de iones de litio, etc.)Plomo-ácidoCapacidad de la batería (Ah)7 AhVoltaje de la batería (V)12 V

Aporte

Voltaje de entrada nominal220-240VacRango de voltaje de funcionamiento162-290Vac

Producción

Rango de voltaje de salida voltaje nominal +/- 10%UPS de respuesta de frecuencia50 Hz +/- 1 HzTipo de forma de ondaonda sinusoidal simulada

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.